







L'objectif de ce document est de décrire les étapes pour modifier les adresses modbus des compteurs RS485.

Etape	Visuel	Action
1		Appuyer 3s sur le bouton « Enter » (flèche) 
2		Appuyer sur le bouton « Scroll » (rond) pour modifier la valeur du premier chiffre et avoir « 1000 » 
3		Appuyer 3s sur le bouton « Enter » (flèche)
4		Appuyer sur le bouton « Scroll » (rond) pour accéder à la page « Add »
5		Puis appuyer 3s sur le bouton « Enter » pour modifier
6		Appuyer sur le bouton « Enter » pour changer de digit (« chiffre »)
7		Appuyer sur le bouton « Scroll » pour modifier la valeur
8		Appuyer sur le bouton « Enter » (flèche) 3s pour valider la nouvelle adresse Si tout est OK, « good » doit s'afficher
9		Appuyer sur le bouton « Scroll » pendant 3s pour sortir du mode « Set-up » <i>NB : Sortie du mode 'Set-up', de nouveau accès aux écrans d'énergie</i>